

## Før opptak

- 1) Skru på taklyset, og lukk begge dører. Ytterdøra låser seg automatisk.
- 2) Skru på opptaks-lys (lysbryter på bordet)
- 3) Trykk start på brukerpanelet. Da går kamera, påsynsmonitor (TV) og smartboard på.

I påsynsmonitoren ser du det som blir tatt opp.

- 4) Planlegg opptaket ditt. Gjør klar PCen din, smartboard eller dokumentkamera.
- 5) Bruk bryterpanelet til venstre for å endre kilde (motiv.)  
Se eget ark. Dette kan du endre underveis.
- 6) Dra for gardina hvis du ikke har bruk for smartskjerm.
- 7) Ved behov: Juster kamerautsnitt ved å trykke på kameraikonet i venstre hjørne.

OBS! Utsnittet lagres ikke, det må stilles inn på nytt hvis du endrer kilde.

Ved bruk av smartskjerm, kan skjermhøyden justeres.

## Opptak

- 1) Trykk «start nytt opptak».
- 2) Logg deg inn med feide-brukeren din (kun brukernavnet uten @hiof.no).
- 3) Navngi opptaket ditt.

Når du trykker start, starter opptaket etter 5 sekund. Hvis du trenger lengre tid på å gjøre deg klar, trykker du på pause opptak.

- 4) Når du er ferdig, trykker du på stopp opptak, og bekrefter med ok.

Filene havner i one-driven din, og oppdateres hvert kvarter. Sørg derfor for at feide-brukernavnet ditt er riktig.

Derfra kan det redigeres i for eksempel wevideo ([www.wevideo.com](http://www.wevideo.com))

- 5) Når du er helt ferdig, trykk på avslutt. Da skurr hele systemet seg av.

OBS: Hvis du har brukt PC'en for å styre smartboardet, husk å logge deg av.

## Før du forlater studio

- 1) Skru av opptakslyset (på bordet)
- 2) Trykk på lås-opp knappen for å låse opp døra.
- 3) Skru av lyset.

Du trenger ikke å lukke innerdøra.

Har du spørsmål, eller trenger hjelp? Vi sitter vanligvis i rom M409. Er vi ikke der, send oss en mail på [puls@hiof.no](mailto:puls@hiof.no)